

# 绵密网络 专业服务

中达电通已建立了 71 个分支机构及服务网点,并塑建训练有素的专业团队,提供客户最满意的服务,公司技术人员能在 2 小时内回应您的问题,并在 48 小时内提供所需服务。

上海	南昌	合肥	南京	杭州
电话 :(021)6301-2827	电话 :(0791)8625-5010	电话 :(0551)6281-6777	电话 :(025)8334-6585	电话 :(0571)8882-0610
武汉	长沙	南宁	厦门	广州
电话 :(027)8544-8475	电话 :(0731)8549-9156	电话 :(0771)5879-599	电话 :(0592)5313-601	电话 :(020)3879-2175
济南	郑州	北京	天津	太原
电话 :(0531)8690-7277	电话 :(0371)6384-2772	电话 :(010)8225-3225	电话 :(022)2301-5082	电话 :(0351)4039-475
乌鲁木齐	西安	成都	重庆	哈尔滨
电话 :(0991)4678-141	电话 :(029)8836-0780	电话 :(028)8434-2075	电话 :(023)8806-0306	电话 :(0451)5366-0643
沈阳 电话 :(024)2334-16123	长春 电话:(0431)8892-5060			



创变新未来

# 台达垂直多关节机器人 DRV 系列



地址:上海市浦东新区民夏路238号

邮编: 201209 电话: (021)5863-5678 传真: (021)5863-0003

网址: http://www.delta-china.com.cn



5014094101

版本2.0 (201903)

中达电通公司版权所有 如有改动,恕不另行通知







## 产品特色

### 优越速度、精度



#### 固定行走路径 (300mm / 25mm)

机种	负载 (kg)	C/T (sec)
DRV70L Series	1 kg	0.32 sec
DRV90L Series	1kg	0.35 sec
DRVA1L Series	1kg	0.48 sec
DRVA4L Series	1kg	0.54 sec

### 腕部中空设计,便于线材配置




#### 提供台面、吊挂及壁挂安装方式

弹性安装方式,满足产线需求,提升应用效率



### 精巧设计 快速安装 迅速导入产线应用





## 产品特色

#### 友善使用者界面



#### DRAStudio 共享软件提供直觉式界面



#### 不同机种分门别类管理,快速开启避免项目混淆



#### 完整的客户反馈界面,台达提供实时的支持




#### 拖曳进行直觉式编写,无须受编程语法限制



#### 简易操作

#### User IO 自定义名称

- 提供多组 DI/O 实时监控与操作
- 可与外部设备交握,完成系统开发





#### 简易设定 快速整合

■ 可设定9组User Frame & Tool Frame





### 设定移动范围 安全无漏洞



#### 多样的运动指令

简易检查 快速修复

最佳参数化设定



# 产品规格

## DRV 系列

型号		DRV70L 系列	DRV90L 系列	DRVA1L 系列	DRVA4L 系列		
—————————————————————————————————————			(	3			
最大工作半	<b>-</b> 径	710 mm	900 mm	1,111mm	1,411mm		
最大负载	Ì		71	kg			
	J1	±170°					
	J2	+133° / -105° +135° / -105° +135° /			/ -105°		
动作范围	J3	+65° /	-205°	+60°	/-205°		
初上沿田	J4	±190°					
	J5	±120°					
	J6		±3	60°			
	J1	450° / sec	370° / sec	240° / sec	200° / sec		
	J2	340° / sec	260° / sec	220° / sec	165° / sec		
最大速度	J3	510° / sec	410° / sec	295° / sec	220° / sec		
取八烃反	J4	550° / sec	550° / sec	465°	/ sec		
	J5	550° / sec	550°/sec 550°/sec 480°/s				
	J6	820° / sec	820° / sec	820° / sec 705° / s			
最大合成速	最大合成速度		10,600 mm / sec	9,400 mm / sec	9,100 mm / sec		
	J4		0.47 kg*m²				
容许惯性	J5	0.47 kg*m²					
	J6	0.15 kg*m²					
	J4	16.6 N.m					
容许力矩	J5	16.6 N.m					
	J6	9.4 N.m					
重复精度		±0.02 mm	±0.03 mm	±0.04mm	±0.05mm		
标准循环时		0.32 sec	0.35 sec	0.48 sec	0.54 sec		
安装方式		台面、吊挂、壁挂 *2					
手臂内置		1 个 12Pos. 连接器提供客户接续传感器 2 个 ø6 直通气管 ( 一个提供给内置的 3 组 电磁阀, 一个为扩展使用 )					
IP 等级 *	IP 等级 *³		IP40(标配 ) / IP65(选配 ) <sup>14</sup> IP65				
	温度	0°C ~ 40°C					
环境规格	湿度	20 ~ 85 %RH					
	震动		0.5 G				
重量		37 kg	39 kg	76 kg	82 kg		
控制器系列		DCV 系列					

<sup>\*1.</sup> 负载 1kg 时,上下移动 25 mm、水平移动 300 mm 往返所需时间;测试环境温度 25°C,环境相对湿度 45% ~ 65%RH \*2. 壁挂规格为特殊规格,如有需求请与销售人员联系 \*3. 耐环境性能可能因实际使用情况而不同;IP 选配型号与标准型号若有特殊需求,请与销售人员联系 \*4. 如有 IP 机种需求,请洽销售人员

# 产品规格

DCV 系列

ロロマ 余列					
	DCV 系列				
电	源	单相:200-230Vac+PE、50/60Hz,15 A			
尺寸 (W) x (H)	x (D)mm / <u>重量</u>	383 mm x 223 mm x 406 mm / 22 kg			
冷却	方式	风扇冷却			
	程序语言	台达机器人语言			
	运动模式	点对点运动、线性插补、圆弧插补			
机器人控制	存储器容量	20MB: 给使用者程序编辑及资料使用 1K 位置点位给全域变量使用 ( 在不同的程序中可共享 ) 30K 位置点位给所有使用者程序编辑使用			
输入/输出	标准 DI/O	System DI/O:7 组输入、8 组输出 User DI/O:24 组输入、12 组输出			
	Ethernet	1 个通道、RJ-45			
	DMCNET	1 个通道、RJ-45,可串接台达 DMCNET 产品			
	RS-232 / RS-485	1 个连接端口、D-sub 9P / Female			
	手持式教导器	1 个圆形连接器			
界面	安全防护	8 PIN 圆形连接器 提供 2 组双通道让使用者接续外部紧急停止按纽,以及 2 组双通道接续安全防护装置			
	外接编码器	D-sub 37P/Female,提供1组外接编码器回授信号接收			
	直流电源	3 PIN 圆形连接器,提供 DI/O 接续			
	Power IN	3 PIN 连接器端子台,让使用者接续 AC 电源			
	机器人	欧式多级连接器 / Female			
	安装地点	室内(避免阳光直射),无腐蚀性雾气(避免油烟、易燃性瓦斯及尘埃)			
	标高	海拔 1000m 以下			
	大气压力	86 ~ 106 kPa			
	环境温度	$0\sim40^{\circ}\mathrm{C}$ (若环境温度超过 $45^{\circ}\mathrm{C}$ 以上时,请强制周边空气循环)			
***I****	湿度	0~90% RH 以下 ( 不结雾 )			
环境规格	振动	20Hz 以下 9.80665 m/s² ( 1G ) , 20 ~ 50Hz 5.88 m/s² ( 0.6G )			
	IP 等级	IP20			
	电力系统	TN 系统: 电力系统的中性点直接和大地相连, 曝露在外的金属元件经由保护性的接地导体连接到大地			




## 产品规格

### DTV 系列

型号	DTV-2FM	DTV-2GM			
面板种类	7" TFT LCD(65535 色)				
<sub>日一</sub> 分辨率	800 x 480 pixels				
显示器 背光灯	LED Back Light (常温 25°C 下半衰期 >2 万小时) <sup>1</sup>				
显示范围	154.08 x 8				
作业系统	Delta Real Time OS				
中央处理器	32-bit RISC Micro-controller				
Flash ROM	Flash ROM 128 MB (OS System: 30MB / Backup: 16MB / User Application: 82MB)				
断电保持存储器	16M bytes ROM,	•			
蜂鸣器	Multi-Tone Frequency (				
网络界面	10/100 Mbps 自动检测				
串列通讯端口		/A			
记忆卡	SD/S				
USB	1 USB Clie				
紧急停止按钮	符合规格:IEC60947-5-1, EN60947-5-1, IEC60947-5-5				
三段式操作按钮	符合规格: EN/IEC60947-5-8, IEC60947-5-1, EN60947-5- 用途规格: ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2, IEC60204-1 ANSI/RIA R15.06, ANSI B11.19				
	额定电压:	< DC 24V			
	分辨率:	50(P/R)			
手摇轮	输出波形:方波				
<del>了</del> ]	输出相位:A, B				
	A, B 相位差: 90° ± 45°				
	最大频率响应:200Hz				
按键	21	· -			
线材长度	5米	10 米			
万年历		置			
冷却方式	自然				
安规认证	C				
防护等级	IP:	* *			
工作电压	DC +24V(±15%) (支持 SELV 回路,以	双绝缘体隔绝主回路 )			
绝缘耐力	DC24 端子与 FG 端子				
主机消耗功率	5.6				
存储器备份电池	3V 锂电池 CR2450 × 1				
备份电池寿命	依使用环境温度及使用条件而不同,常温 25°C 下寿命约五年以上				
操作温度	0°C ~ 40°C				
储存温度	-10°C ~ +60°C				
工作环境	10% ~ 90% RH【0 ~ 40°C】, 10% ~				
耐震动	IEC61131-2 规定连续振动 5Hz~				
耐冲击	IEC60068-2-27 规定 11ms, 15	5G Peak, X, Y, Z方冋各 6次			
尺寸(W)x(H)x(D) mm	257.4 x 170.3 x 71.8 (包				
重量	750g (7	不含线)			

- \*1 半衰期定义:最大驱动电流下,背光亮度衰退到最大亮度的一半时,即为半衰期。寿命时间为 25°C 常温常湿工作环境下的预估值 \*2 隔离电路耐受规格:可承受 1 分钟 1500V 高压突波 \*3 消耗功率为无外接外围设备情况



## 产品型号介绍


### DRV 系列


DRV	<b>A</b> 1	L	7	Α	6	1	1	3	N
公司/产品/类别	工作半径	系列	最大负载	IP 等级	轴数	版本	安装方式	控制电缆	配件
	70 : 710 mm	L : Lite	7 : 7 kg		6:6轴		1 = 标准	3 = 3 米	N = 无教导器
D : Delta R : Robot	90 : 900 mm			A : IP40 B : IP65				5 = 5 米	
V : Vertical	A1 : 1,111mm			C : IP54					
	A4 : 1,411mm								

## 尺寸图 - DRV 系列

### 工作范围

#### DRV70L 系列









## 尺寸图 - DRV 系列


### 工作范围


#### DRV90L 系列





#### DRVA1L 系列






## 尺寸图 - DRV 系列


### 工作范围

#### DRVA4L 系列



### 外观及安装孔位

### DRV70/90L 系列



2-M4\*0.7P\*8L




11


## 尺寸图 - DRV 系列


### 外观及安装孔位


#### DRVA1L/DRVA4L 系列



## 尺寸图 - DCV 系列










## DRV 系列工作站系统架构









自动上下料



外观检测





锁螺丝

## 选购清单

类别	型 <del>号</del>	规格	说明
	DRV70L7A6313N	710mm/7Kg, IP40 (含 DCV 控制器 /DRAStudio 软件), 3 米标准控制电缆	
台达垂直多关节 机器人	DRV70L7B6213N	710mm / 7kg, IP65 (含 DCV 控制器 / DRAStudio 软件 ),3 米标准控制电缆	
DRV70L 系列	DRV70L7A6315N	710mm / 7kg, IP40 (含 DCV 控制器 / DRAStudio 软件 ),5 米标准控制电缆	
	DRV70L7B6215N	710mm / 7kg, IP65 (含 DCV 控制器 / DRAStudio 软件 ),5 米标准控制电缆	
	DRV90L7A6313N	900mm / 7kg, IP40 (含 DCV 控制器 / DRAStudio 软件 ),3 米标准控制电缆	
台达垂直多关节 机器人	DRV90L7B6213N	900mm / 7kg, IP65 (含 DCV 控制器 / DRAStudio 软件 ),3 米标准控制电缆	可视应用需求,选择 IP 等级与控制器电缆
DRV90L 系列	DRV90L7A6315N	900mm / 7kg, IP40 (含 DCV 控制器 / DRAStudio 软件 ),5 米标准控制电缆	线长度
	DRV90L7B6215N	900mm/7kg, IP65 (含 DCV 控制器 / DRAStudio 软件 ),5 米标准控制电缆	
台达垂直多关节 机器人	DRVA1L7B6113N	1,111mm/7Kg, IP65 (含 DCV 控制器 / DRAStudio 软件 ),3 米标准控制电缆	
の DRVA1L 系列	DRVA1L7B6115N	1,111mm/7Kg, IP65 (含 DCV 控制器 / DRAStudio 软件 ),5 米标准控制电缆	
台达垂直多关节 机器人	DRVA4L7B6113N	1,411mm/7Kg, IP65 (含 DCV 控制器/DRAStudio 软件),3 米标准控制电缆	
のRVA4L 系列	DRVA4L7B6115N	1,411mm/7Kg, IP65 (含 DCV 控制器/DRAStudio 软件),5 米标准控制电缆	
手持式教导器	DTV-2FM	21 键 / 5 米 / 军规接头	操作 DRV 系列用,
ユコムナバ社・大学	DTV-2GM	21 键 / 10 米 / 军规接头	建议选配

16




15

# 选购清单

类别	型 <del>号</del>	规格	说明	
手持式教导器	DTV-2FM	21 键 / 5 米 / 军规接头	操作 DRV 系列用,建	
于行以权守品	DTV-2GM	21 键 / 10 米 / 军规接头	议选配	
	3081425800	SYS 延长线		
	3081425700	User.DIO 延长线 / 3 米 / 非耐挠曲		
	3081427100	RS-232/485 延长线 / 3 米 / 非耐挠曲		
	3081735000	Safety 延长线 / 3 米 / 非耐挠曲		
	3081734700	手臂信号延长线 / 5 米 / 非耐挠曲		
	3081734800	手臂信号延长线线 / 7 米 / 非耐挠曲	可节省自行配线时间	
	3081734900	手臂信号延长线 / 12 米 / 非耐挠曲		
	3081427000	Ext.Encoder 延长线 / 3 米 / 非耐挠曲		
	3534815500	System DIO/1M+ 转接模块		
	3534815600	Ext.Encoder/1M+ 转接模块		
周边选配(电控)	3534815700	USER DIO/1M+ 转接模块		
	3864267000	CANopen 通讯连接线 / 1 米		
	3864999300	CANopen 通讯连接线 / 3 米		
	3864896200	CANopen 通讯连接线 / 10 米		
	ASD-DMC-RM32MN	Remote 32 点输入 DI	如需外接扩展 DI/O 模块时 ,	
	ASD-DMC-RM64MN	Remote 64 点输入 DI	建议选配使用	
	ASD-DMC-RM32NT	Remote 32 点输出 DO		
	ASD-DMC-RM64NT	Remote 64 点输出 DO		
	ASD-A2-0121-FN	100W 驱动器		
	ASD-A2-0221-FN	200W 驱动器	如需要外接扩展驱动器时,	
	ASD-A2-0421-FN	400W 驱动器	建议选配使用	
周边选配 ( 硬件 )	DMV1000-80GX	DMV1000 机器视觉系统	可搭配台达视觉进行 应用; 另有其他 DMV 系列可搭配, 详细 规格请参考 DMV 型录	
	3534538100	配件包	购买整套机器人时已 附送	

17

## 周边选配对照表



类别	型 <del>덕</del>	规格
1	3081425800	SYS延长线
2	3081427100	RS-232 / 485 延长线 / 3 米 / 非耐挠曲
3	3081735000	安全延长线/3米/非耐挠曲
4	3081734700	标准机器人电缆线 / 3 米 / 非耐挠曲
5	3081425700	使用者 DIO 延长线 / 3 米 / 非耐挠曲
6	3081427000	扩展编码器延长线/3米/非耐挠曲
	ASD-DMC-RM32MN	Remote 32 点 (DI)
	ASD-DMC-RM64MN	Remote 64 点 (DI)
	ASD-DMC-RM32NT	Remote 32 点 (DO)
7	ASD-DMC-RM64NT	Remote 64 点 (DO)
	ASD-A2-0121-FN	100W 驱动器
	ASD-A2-0221-FN	200W 驱动器
	ASD-A2-0421-FN	400W 驱动器
	3864267000	CANopen 通讯连接线 / 1 米
8	3864999300	CANopen 通讯连接线 / 3 米
	3864896200	CANopen 通讯连接线 / 10 米

18

